



**CLOUD  
& CLEAR**



**U HEEFT  
HET VOOR 'T  
ZEGGEN**

**CLOUD & CLEAR**

Inloggen Hot Desk-telefoon

# 1. INLOGGEN HOT DESK-TELEFOON


Hot Desk-telefoons zijn toestellen waarop u als gebruiker met uw gebruikersprofiel kunt inloggen. Met een Hot Desk-telefoon waarop niemand is ingelogd kan, behalve naar het alarmnummer 112, niet worden gebeld. Als u als gebruiker bent aangemeld, kunt u oproepen naar buiten maken.

## 1.1 Inloggen als gebruiker op Hot Desk-toestel

Startsituatie: toestel geeft melding 'VERGRENDELD'

- U typt in: \*31 of indien aanwezig, gebruikt de toets 'Hot desk'
- Toestel geeft aan: '\* = Login' of 'Login'
- Toestel vraagt: 'Geef toestelnr. op:'
- Toetst uw eigen toestelnummer, gevolgd door '#' of door de toets 'OK' te gebruiken
- Toestel vraagt: 'VOER UW PIN IN:'
- Toetst uw persoonlijke 'Inlogcode telefoontoestel' in gevolgd door # of door de toets 'OK' te gebruiken
- U kunt beide codes terugvinden in de email die u heeft ontvangen via [doNotReply@cloudenclear.callhosted.nl](mailto:doNotReply@cloudenclear.callhosted.nl)
  - Toestelnummer = Extension
  - Inlogcode telefoontoestel = Phone PIN

### Phone Details

	Prime Phone
	
Phone Type	hotdesk
Extension	1234
Phone PIN	5678
Direct Number(s)	31850011111
Caller ID Number	31850011111
Caller Name	31850011111
Emergency Response Location	Den Haag
SIP Username	n/a
SIP Password	n/a
External Phone Number	n/a

- Toestel bevestigt met 'INLOGGEN VOLTOOID'
- Direct daarna verschijnen tijdstip, datum en toestelnummer

## 1.2 Uitloggen als gebruiker op Hot Desk-toestel

Uitloggen van een hotdesk-toestel gaat met #31 gevolgd door # of door 'Loguit' te toetsen.